

STARTFLASH 120.24 CNT este primul încărcător-demaror CONECTAT cu tehnologia unui inverter. De o mare putere 120 A, acesta este dedicat tuturor bateriilor cu plumb / litiu de 6, 12 sau 24 V. Acesta menține bateria la o tensiune perfect stabilă în timpul fazelor de diagnosticare și garantează o calitate optimă a încărcării pentru întreținerea celor mai avansate baterii. Capabil să pornească orice tip de vehicul, de la cel mai ușor la cel mai greu, este 100% personalizabil datorită conectivității sale avansate (USB + SMC).

4 MODURI DE UTILIZARE

- **Mod de încărcare:** dedicat reîncărcării bateriilor de pornire cu plumb (sigilate, lichide, AGM...) sau litiu (LiFePO4).
- **Mod de alimentare | BSU :** asigură necesarul de energie în timpul fazelor de diagnosticare a vehiculului.
- **Modul Demarare :** pornește vehicule cu baterii de plumb (sigilate, lichide, AGM) sau de litiu (LiFePO4) de 12 și 24 V.
- **Modul Testare:** vă permite să verificați starea bateriei, să evaluați capacitatea de demarare a vehiculului și nivelul de funcționare al alternatorului.

100% CONECTAT

- Adaugă, înlătură sau modifică moduri și profiluri de încărcare via USB.
- Importă fișiere pentru configurări predefinite, adaptate la sarcinile încărcăturii.
- Recuperează istoricul și informațiile relative la încărcare pe un STICK USB și apoi le exploatează într-un tabel Excel.
- Conectați modulele suplimentare (imprimantă, cititor de coduri de bare etc.) prin intermediul mufei dedicate (SMC : Conector Smart Module).

ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Prelungește durata de viață și performanța bateriilor cu Plumb (gel, AGM, lichid, calciu etc.) și Litium (LFP).
- Curba de sarcină specifică în **8 pași** (baterie cu plumb) sau **9 pași** (baterie litium-fier-fosfat) fără supraveghere.
- Recuperează bateriile foarte descărcate >2 V (SOS Recovery automat).

DEMAROR INVERTOR PERFORMANT

- **Demaror 300 A** pentru vehicule ușoare, autoturisme, camionete, tractoare, camioane, autobuze...
- Demarorul Inverter garantează rapiditate și siguranță: o preîncărcare de câteva secunde este suficientă pentru a obține o pornire sigură fără vârfuri de tensiune.

TEHNOLOGII & FUNCȚII AVANSATE


- Funcția „Auto-Detect” pornește automat o încărcare atunci când o baterie este conectată la încărcător.
- Funcția „Auto-Restart” în cazul unei pane de curent setările curente pot fi memorate.
- **Verificarea și calibrarea cablurilor.**
- Sunt disponibile până la **12 profiluri de încărcare**, inclusiv profilul Easy pentru încărcarea ușoară a tuturor bateriilor plumb-acid.

ULTRA-SECURIZAT

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Siguranță interschimbabilă** ce protejează împotriva erorilor de manipulare.
- **Senzor de temperatură** ce previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.



Livrat împreună cu cabluri
(5 m - 35 mm²)



- Ecran OLED
- Interfață intuitivă cu roțiță
- Disponibilă în 22 de limbi



ACCESORII (opționale)

Cabluri compatibile



Cablul Texas
> Clești
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Cablul Texas > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Cablul Texas > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²



Cablul Texas > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²
056626 - 10 m - 25 mm²



ÎNCĂRCARE 										START 									
50 / 60 Hz	V	W	I _{max}			25°C @100%	40°C @100%	BATERIE	TRACȚIUNE BATERII	1V/C	0V/C	AUTO START	IP	mm	kg	A	m		
85-265 V AC	6/12/24 V	3500 W	110 V	6 / 12 V	100 A	75 A	55 A	20 < 1200 Ah	•	110 V	6 / 12 / 24 V	150 A	150 A	•	IP 20	322 x 251 x 406	13.9	150 A (x2)	2.5 m
				24 V	50 A	50 A	50 A												
			230 V	6 / 12 / 24 V	120 A	110 A	90 A				230 V	6 / 12 V	300 A	300 A					
				24 V								24 V	200 A	300 A					