

GYSFLASH 125.12 CNT FV este un încărcător Conectat de mare putere : 120 A curent continuu la 25°C Acesta permite conservarea unei baterii de 12 V plumb/litiu la o tensiune perfect stabilă de-a lungul unei intervenții pentru diagnosticare. Totodată, garantează o calitate a încărcării optime pentru întreținerea celor mai evolute vehicule. Conectarea prin USB îl face 100% personalizabil.

4 MODURI DE UTILIZARE

Încărcare : pentru bateriile de 12 V plumb/litiu (LFP) de 20 până la 1500 Ah.

Diagnostic : suportă până la 120 A bateriile de 12 V ale vehiculelor în fază de diagnostic, din atelierele de mentenanță.

Showroom : asigură suplimentarea curentului unui vehicul demonstrativ în timpul utilizării accesoriilor electrice. Coordonează de asemenea încărcarea optimă a bateriei.

Tester : permite verificarea tensiunii bateriei, evaluarea sistemului de pornire (starter+baterie) cât și starea alternatorului vehiculului.

100% CONECTAT

- Adaugă, înlătură sau modifică moduri și profiluri de încărcare via USB.
- Importă fișiere pentru configurări predefinite, adaptate la sarcinile încărcăturii.
- Recuperează istoricul și informațiile relative la încărcare pe un STICK USB și le exploatează într-un tabel Excel.
- Conectează periferice adiționale (imprimantă, cititor cod de bare, etc) printr-un port dedicat (SMC: Smart Module Connector).

ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Prelungește durata de viață cât și performanțele bateriilor plumb (gel, AMG, lichid, calciu, etc.) și litiu (LFP).
- Curbă de încărcare specifică în **8 etape** (pentru bateriile plumb) sau **9** (pentru bateriile LFP) fără supraveghere.
- Salvează/Recuperează bateriile profund descărcate > 2 V (SOS Recuperare Automată).

TEHNOLOGII & FUNCȚII AVANSATE

- **FV** Tensiune flexibilă, încărcătorul funcționează sub o tensiune de alimentare cuprinsă între 85 și 265 V.
- Funcția «**Auto-Detect**» lansează automat o încărcare de îndată ce o baterie este cuplată la încărcător.
- Funcția «**Auto-Restart**» în cazul unei pane de curent memorează reglajele făcute anterior.
- **Control și calibrare.**
- **Blocarea**, permite evitarea riscului unor manipulări necorespunzătoare/nedorite, ideal pentru garaje și săli dedicate expozițiilor.
- Până la **12 profiluri de încărcare** disponibile, dotate cu un profil "Easy" pentru o încărcare simplificată, adaptată la toate bateriile cu plumb.

ULTRA-SECURIZATĂ

- **Prezervă componenta electronică a vehiculului :** protecție împotriva scurtcircuitărilor, inversarea polarității și supraîncărcarea. Sistem anti-scânteie.
- **Siguranță interschimbabilă** protejată împotriva erorilor de manipulare.
- **Captor de temperatură** ce evită orice risc de supraîncălzire a componentelor electronice interne.

ERGONOMIE

- **Carcasă rezistentă** cu șine ce rețin șocurile și vibrațiile.
- Indice de protecție **IP40**, protecție împotriva pătrunderii obiectelor cu o dimensiune superioară de 1mm.
- **Înălțime mică** (13 cm) pentru a permite trecerea unui încărcător pe sub vehicul.



120 A
100%



SMC USB

Livrat împreună cu cabluri
(5 m - 25 mm²)



Interfață intuitivă
disponibilă în 22 de limbi

MODULURI CNT



ACCESORII (opționale)



Etajeră de perete
055513



Carcasă pentru transport
060432

Cabluri compatibile



Cablu Texas
> clești
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Cablu Texas > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Cablu Texas > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²



Cablu Texas > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50 / 60 Hz	⚡	Icharge	V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	A	m
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A	100 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							116 A	120 A						